HX800R

FEATURES

- High quality 800 lumen 7W white COB LED, 6500K
- Additional 300 lumen 3W SMD LED spot beam, 6500K
- Ultra tough nylon-polymer construction
- 180° rotating stand with super strong magnetic base
- IP65 dust & water resistant
- IK07 shock proof - 2m drop resistant
- Operating temperature -20°C to +50°C
- High power 2600mAh lithium battery
- Battery level and charging indicator lights
- USB type-C rechargeable - 1m cable included

BATTERY - 3.7v 2600mAh Li-ion Rechargeable Battery
WEIGHT - 210g
DIMENSIONS - 93.5 x 80 x 35.5mm

OPERATION

REAR SWITCH Sequence:- Spot Beam > Floodlight Low > Floodlight Medium > Floodlight High > Off

MEMORY FUNCTION:- If left ON in any mode for 5 seconds or more, the next press will turn OFF. Next press ON will return to that last mode used.

ANSI FL 1 Standard

FLOOD LIGHT - HIGH	800 Lumens	38 M	2½ H
FLOOD LIGHT - MID	450 Lumens	25 M	5 H
FLOOD LIGHT - LOW	150 Lumens	12 M	12 H
SPOT BEAM	300 Lumens	26 M	4 H

CHARGING

1. Only use a USB-type-C 5v cable.
2. Switch product off before charging (do not switch on whilst charging).
3. Lift the charge port cover on the back of the light.
4. Plug the USB-C end of the cable into the charge port.
5. Plug the USB end of the cable into the UK-USB 1A adaptor (included) or any other USB charging port (max 1A).
6. 3 x Green LEDs will flash to indicate charging. Once fully charged all 3 LEDs will be lit up constantly.
7. Charge Time: 4 hours

Warranty void if not used with the specified charger





ADVICE & IMPORTANT INFORMATION!

Do not look directly at the LED. Do not operate in direct sunlight or extreme temperature conditions (below -10°C or above 40°C). The LED will become hot when switched on; do not touch and do not place face down on any surface – risk of fire! Do not use the device if there is any visible damage to the housing, plug or cable. Children under 12 years of age should only use the product under adult supervision.

Do not open, disassemble or attempt to modify the product; this will void the warranty and can be dangerous. Improper use or modification is not covered under the warranty.

Ensure the lens does come into contact with hard/sharp objects; damage to the lens may affect light output.

If the product has been subjected to excessive moisture/water the warranty may be void.

To maintain the rechargeable battery, distributors should recharge the battery every 6 months and users should recharge every 3 months if not using for an extended period. Fully charge the product before storage. The rechargeable battery will reach optimum performance after several complete charging and discharging cycles.

Protect the battery from heat, intense sunlight, fire, water and moisture – danger of explosion!

If the battery is damaged, fluids can leak out. AVOID contact as this can lead to skin irritation and/or burns. If skin contact happens, rinse thoroughly with water. If irritation persists, seek medical advice. Also seek immediate medical assistance if battery fluid comes into contact with the eyes.

Do not dispose of this device in normal household waste. It must be disposed of via an authorised disposal centre or at your local waste disposal unit.

Please recycle packaging where possible. Keep these instructions for future reference or for subsequent possessors.

Unilite Limited | The LAB | Moons Moat Drive | Off Winyates Way | Redditch | Worcestershire | B98 9FG | UK

T ▪ +44 (0)1527 584 344 F ▪ +44 (0)1527 584 345 E ▪ sales@unilite.co.uk W ▪ www.unilite.co.uk

HX800R

UNILITE

MERKMALE
- Hochwertige weiße COB-LED, 800 Lumen, 7 W, 6500k
- Zusätzlicher SMD-LED-Punktstrahler, 300 Lumen, 3 W, 6500k
- Hochrobuste Nylon-Polymer-Konstruktion
- 180 ° drehbarer Ständer mit superstarker Magnethalterung
- Staub- und wasserdicht nach IP65
- Schlagfest nach IK07 – hält einen Sturz aus 2 m Höhe aus
- Betriebstemperaturbereich -20 °C bis +50 °C
- Hochleistungs-aLithiumbatterie 2600 mAh
- Batterie- und Ladeanzeigelampen
- USB Typ C, wiederaufladbar – 1 m Kabel inbegriffen

BATTERIE - wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie 3,7 V, 2600 mAh
GEWICHT - 210 g
ABMESSUNGEN - 93,5 x 80 x 35,5 mm

BEDIENUNG
SCHALTFOLGE: Punktstrahler > Flutlicht schwach > Flutlicht mittel > Flutlicht hoch > Aus
MEMORY-FUNKTION: Nach 5 Sekunden oder mehr in einer Betriebsart bewirkt die nächste Betätigung das Ausschalten. Beim nächsten EIN-Schalten erfolgt die Rückkehr zur letzten verwendeten Betriebsart.

AUFLADEN
1. Ausschließlich ein 5-V-Kabel (USB Typ C) verwenden.
2. Das Produkt vor dem Aufladen ausschalten (nicht während des Aufladens einschalten).
3. Die Ladeanschlussabdeckung auf der Rückseite der Lampe anheben.
4. Das USB-C-Ende des Kabels an den Ladeanschluss anschließen.
5. Das USB-Ende des Kabels an den UK-USB 1A-Adapter (inbegriffen) oder beliebigen anderen USB-Ladeanschluss (max. 1 A) anschließen.
6. 3 grüne LEDs blinken, um den Ladezustand anzuzeigen. Nach vollständigem Aufladen leuchten alle 3 LEDs ununterbrochen.
7. Aufladezeit: 4 Stunden

Bei Verwendung eines anderen Ladegeräts als angegeben erlischt die Garantie.

RATSCHLÄGE UND WICHTIGE INFORMATIONEN!
Nicht direkt auf die LED blicken. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder unter extremen Temperaturbedingungen (unter -20 °C oder über 50 °C) betreiben. Die LED wird nach dem Einschalten heiß; sie nicht berühren und nicht mit der Oberseite nach unten auf irgendeiner Oberfläche platzieren – Feuergefahr!
Das Produkt nicht verwenden, wenn jegliche sichtbare Beschädigung des Gehäuses, Steckers oder Kabels vorliegt. Kinder unter 12 Jahren sollten das Produkt nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
Das Produkt nicht öffnen, zerlegen oder Modifizierungsversuchen unterziehen; dies lässt die Garantie erlöschen und kann gefährlich sein. Unsachgemäße Verwendung oder Modifikation ist nicht unter der Garantie abgedeckt.
Die Linse keinesfalls mit harten/scharfen Gegenständen in Kontakt kommen lassen; Beschädigung der Linse kann die Lichtausgabe beeinträchtigen.
Dieses Produkt ist wasserdicht nach IPX5 – NICHT EINTAUCHEN.
Wenn das Produkt zu viel Feuchtigkeit/Wasser ausgesetzt war, erlischt möglicherweise die Garantie.
Damit die wiederaufladbaren Batterien funktionsfähig bleiben, sollten Vertriebspartner sie alle 6 Monate wiederaufladen, und Benutzer sollten sie bei längerem Nichtgebrauch alle 3 Monate wiederaufladen. Das Produkt vor der Lagerung vollständig aufladen. Die wiederaufladbaren Batterien erreichen ihre optimale Leistung erst nach mehreren vollständigen Lade- und Entladezyklen. Die Batterie vor Hitze, intensivem Sonnenlicht, Feuer, Wasser und Feuchtigkeit schützen – Explosionsgefahr!
Wenn die Batterie beschädigt ist, können Flüssigkeiten austreten. Kontakt VERMEIDEN, weil dies zu Hautreizung und/oder Verbrennungen führen kann. Wenn es zu Hautkontakt kommt, gründlich mit Wasser spülen. Bei fortbestehender Reizung einen Arzt konsultieren. Sofortige ärztliche Hilfe auch dann aufsuchen, wenn Batterieflüssigkeit in Kontakt mit den Augen kommt.
Dieses Produkt nicht über den normalen Hausmüll entsorgen. Es muss über eine zugelassene Entsorgungsanlage oder Ihre örtliche Entsorgungseinrichtung entsorgt werden. Verpackung bitte nach Möglichkeit recyceln.
Diese Anleitung zum späteren Nachschlagen oder für spätere Eigentümer aufbewahren.

FONCTIONNALITÉS
- LED COB blanche 7 W 800 lumen de haute qualité, 6500K
- Faisceau spot à LED SMD 3 W 300 lumen supplémentaire, 6500K
- Construction en polymère de nylon ultra résistante
- Support rotatif à 180° avec base magnétique extra puissante
- IP65, résistant à l'eau et aux poussières
- Antichoc IK07 – résiste à une chute de 2 m
- Plage de températures de fonctionnement : -20 °C à +50 °C
- Batterie Lithium 2600 mAh haute puissance
- Voyants indiquant le niveau de la batterie et le chargement
- Rechargeable par USB type-C – câble d'1m inclus

BATTERIE – Batterie rechargeable Li-ion 3,7 V 2600 mAh
POIDS – 210 g
DIMENSIONS – 93,5 x 80 x 35,5 mm

FONCTIONNEMENT
SÉQUENCE DE L'INTERRUPTEUR ARRIÈRE : Faisceau spot > Projecteur Faible intensité > Projecteur Intensité moyenne > Projecteur Intensité élevée > Arrêt
FONCTION MÉMOIRE : Si l'équipement est laissé en MARCHE pendant 5 secondes ou plus dans n'importe quel mode, un nouvel appui entraînera la mise à l'ARRÊT. L'appui suivant sur ON rallumera la torche dans le dernier mode utilisé.

CHARGEMENT
1. Utilisez uniquement un câble USB-type-C 5 V.
2. Éteignez l'appareil avant de le charger (ne pas l'allumer en cours de chargement).
3. Soulevez le rabat du port de chargement à l'arrière de la torche.
4. Insérez l'extrémité USB-C du câble dans le port de chargement.
5. Branchez l'extrémité USB du câble dans l'adaptateur UK-USB 1 A (fourni) ou dans tout autre port de chargement USB (1 A maxi.).
6. 3 LED vertes clignoteront pour indiquer le niveau de chargement. Une fois le chargement terminé, les 3 LED s'allumeront en continu.
7. Temps de chargement : 4 heures

*** Annulation de la garantie si la lampe n'est pas utilisée avec le chargeur spécifique***

CONSEILS & INFORMATIONS IMPORTANTES !
Ne regardez pas directement la lumière générée par la DEL. Ne pas utiliser à la lumière directe du soleil ou à des conditions de température extrêmes (sous -20 °C ou au-dessus de 50 °C). La DEL chauffe lorsqu'elle est allumée : ne pas la toucher ni la poser la tête en bas sur une surface – risque d'incendie !
Ne pas utiliser l'appareil en cas de signes d'endommagement sur le boîtier, la prise ou le câble. Les enfants de moins de 12 ans ne doivent utiliser le produit que sous la supervision d'un adulte.
Ne pas ouvrir, démonter ou tenter de modifier le produit ; cela annulera la garantie et peut être dangereux. Une modification ou une utilisation incorrecte n'est pas couverte par la garantie.
Assurez-vous que la lentille n'entre pas en contact avec des objets durs/coupants, l'endommagement de la lentille peut avoir un impact négatif sur l'éclairage.
Ce produit a une étanchéité de type IPX5 – NE PAS SUBMERGER. En cas d'exposition excessive du produit à l'humidité/à l'eau, la garantie peut être annulée.
Afin de maintenir le bon état des batteries rechargeables, les distributeurs doivent recharger les batteries tous les 6 mois et les utilisateurs doivent les recharger tous les 3 mois si elles ne sont pas utilisées sur une longue période. Chargez entièrement le produit avant son stockage. Les batteries rechargeables atteindront leurs performances optimales uniquement après plusieurs cycles de charge et de décharge. Protégez la batterie contre la chaleur, la lumière intense du soleil, le feu, l'eau et l'humidité – risque d'explosion !
En cas de dommage sur la batterie, des fluides peuvent s'écouler. EVITEZ tout contact car cela peut entraîner une irritation cutanée et/ou des brûlures. En cas de contact avec la peau, rincez abondamment avec de l'eau. Si l'irritation persiste, consultez votre médecin. En cas de contact entre le fluide de la batterie et les yeux, contactez immédiatement votre médecin.
Ne jetez pas cet appareil avec les ordures ménagères standard. Il doit être jeté via un centre de recyclage autorisé ou dans un centre de collecte des déchets local. Si possible, veuillez recycler l'emballage.
Conservez ces instructions afin de pouvoir les relire par la suite ou les transmettre aux propriétaires suivants.

CARATTERISTICHE
- LED COB da 7 W bianco 800 lumen, 6500K di alta qualità
- LED SMD aggiuntivo da 3 W 300 lumen, 6500K con fascio luminoso concentrato
- Struttura ultraresistente in nylon-polimero
- Supporto girevole a 180° con base magnetica a grande resistenza
- Grado di resistenza alla polvere e all'acqua IP65
- Grado di resistenza agli urti IK07 - sopporta cadute da 2 metri
- Temperatura di funzionamento: da -20°C a +50°C
- Batteria al litio ad alta potenza da 2600 mAh
- Spie del livello di carica della batteria
- Ricaricabile via USB-C - cavo di 1 metro incluso

BATTERIA - Batteria ricaricabile Li-ion da 3,7 V 2600 mAh
PESO - 210 g
DIMENSIONI - 93,5 x 80 x 35,5 mm

FUNZIONAMENTO
SEQUENZA DELL'INTERRUTTORE POSTERIORE: Fascio luminoso concentrato > Luce diffusa debole > Luce diffusa media > Luce diffusa forte > Spegnimento
FUNZIONE MEMORIA: Se lasciata accesa in una modalità qualsiasi per 5 secondi o più, quando si premerà di nuovo l'interruttore la luce si spegnerà. Alla successiva accensione la luce tornerà sull'ultima modalità utilizzata.

CARICA
1. Utilizzare solo un cavo USB-C da 5 V.
2. Spegnere il dispositivo prima di caricare (non accendere durante la carica).
3. Sollevare la copertura della porta di carica posta sul retro della lampada.
4. Infilare l'estremità USB-C del cavo nella porta di ricarica.
5. Infilare l'estremità USB del cavo in un adattatore di corrente UK-USB a 1 A (incluso) o in una porta di carica USB (massimo 1 A).
6. 3 LED verdi indicheranno lampeggiando il livello di carica. A carica completata tutti e 3 i LED saranno accesi fissi.
7. Tempo di carica: 4 ore

Il mancato uso dei dispositivi di carica specificati invaliderà la garanzia

CONSIGLI E INFORMAZIONI IMPORTANTI
Non guardare direttamente la luce del LED. Non utilizzare in presenza di luce solare diretta o con temperature estreme (inferiori a -20°C o superiori a 50°C). Quando è acceso, il LED diventa estremamente caldo; non toccare e non poggiare il proiettore a faccia in giù - rischio di incendio!
Non utilizzare il dispositivo in presenza di danni visibili all'involucro, alla spina o al cavo. I bambini sotto i 12 anni possono utilizzare il prodotto soltanto se sorvegliati da un adulto.
Non aprire, smontare o tentare di modificare il prodotto; si invaliderà la garanzia e potrebbe essere pericoloso. L'uso improprio o l'alterazione non sono coperti dalla garanzia.
Evitare che la lente venga a contatto con oggetti duri/appuntiti; i danni alla lente possono pregiudicare l'emissione luminosa.
Questo prodotto ha un grado di resistenza all'acqua IPX5 – NON IMMERGERE. Se il prodotto viene esposto a una quantità eccessiva di umidità/acqua la garanzia potrebbe essere invalidata.
Per mantenere operative le batterie ricaricabili i distributori devono ricaricarle ogni 6 mesi, mentre gli utenti devono ricaricarle ogni 3 mesi se non le utilizzano per un periodo prolungato. Caricare completamente il prodotto prima di riporlo. Le batterie ricaricabili funzioneranno a pieno regime solo dopo vari cicli completi di carica e scarica. Proteggere la batteria dal calore, luce solare intensa, fuoco, acqua e umidità - pericolo di esplosione!
Se la batteria subisce danni potrebbe perdere liquido. EVITARE il contatto per scongiurare irritazioni alla pelle e/o ustioni. In caso di contatto con la pelle, risciacquare abbondantemente con acqua. Se l'irritazione persiste, consultare un medico. Inoltre, consultare immediatamente un medico se il liquido della batteria entra a contatto con gli occhi.
Non smaltire il dispositivo tra i normali rifiuti domestici. Deve essere smaltito conferendolo a un centro di smaltimento autorizzato o alla discarica locale. Riciclare gli imballaggi nei limiti del possibile.
Conservare queste istruzioni per riferimento futuro o per gli eventuali prossimi proprietari.

CARACTERÍSTICAS
- LED COB de 7 W blanco 800 lúmenes, 6500K de alta calidad
- LED SMD adicional de 3 W 300 lúmenes, 6500K con haz luminoso concentrado
- Estructura en nailon-polímero de gran robustez
- Soporte orientable con rotación de 180° y base magnética muy resistente
- Grado de protección de polvo y agua IP65
- Grado de protección de choques IK07 - resistente a caídas desde 2 metros
- Intervalo de temperaturas de funcionamiento: de -20°C a +50°C
- Batería de litio de alta potencia de 2600 mAh
- Pilotos indicadores del nivel de carga
- Recargable por USB-C - cable de 1 metro incluido

BATERÍA - Batería recargable Li-ion de 3,7 V 2600 mAh
PESO - 210 g
DIMENSIONES - 93,5 x 80 x 35,5 mm

FUNCIONAMIENTO
SECUENCIA DEL INTERRUPTOR TRASERO: Haz luminoso concentrado > Luz difusa débil > Luz difusa media > Luz difusa fuerte > Apagado
FUNCIÓN DE MEMORIA: Si se deja encendida en un modo cualquiera durante 5 segundos, la luz se apagará cuando se vuelva a pulsar el interruptor. Al siguiente encendido la luz volverá al último modo en que se ha utilizado.

CARGA
1. Emplee únicamente un cable USB-C de 5 V.
2. Apague el producto antes de la carga (no encienda durante la carga).
3. Levante la cubierta del puerto de carga situada en la parte trasera de la lámpara.
4. Enchufe el extremo USB-C del cable en el puerto de carga.
5. Enchufe el extremo USB del cable en el adaptador UK-USB de 1 A (incluido) o en cualquier otro puerto de carga USB (máx. 1 A).
6. 3 LEDs verdes parpadearán para indicar el nivel de carga. Una vez terminada la carga los 3 LEDs se quedarán encendidos fijos.
7. Tiempo de carga: 4 horas

Si no se usan los dispositivos de carga especificados la garantía quedará invalidada

CONSEJOS E INFORMACIÓN IMPORTANTE
No mire directamente la luz del LED. No opere bajo la luz solar directa o con temperaturas extremas (inferiores a -20°C o superiores a 50°C). El LED se calienta cuando está encendido; no toque y no coloque boca abajo sobre ninguna superficie - riesgo de incendio.
No utilice el dispositivo si hay algún daño visible en el armazón, enchufe o cable. Los niños menores de 12 años pueden utilizar este producto sólo bajo supervisión de un adulto.
No abra, desmonte ni intente modificar el producto; dichas operaciones invalidarán la garantía y pueden ser peligrosas. El uso inapropiado o la alteración no están cubiertos por la garantía.
Asegúrese de que la lente no entre en contacto con objetos duros/puntiagudos; el daño a la lente afectará a la emisión de luz.
El código de resistencia al agua de este producto es IPX5 – NO SUMERGIR. Si el producto se ha visto sometido a demasiada humedad/agua, la garantía podría resultar invalidada.
Para preservar la operatividad de las baterías recargables, los distribuidores deberán recargarlas cada 6 meses, mientras que los usuarios deberán recargarlas cada 3 meses si no tienen planeado utilizar el producto durante mucho tiempo. Cargue completamente el producto antes de su almacenamiento. La batería recargable alcanzará su rendimiento máximo sólo tras varios ciclos completos de carga y descarga. Proteja la batería del calor, la luz solar intensa, el fuego, el agua y la humedad - peligro de explosión.
Si la batería está dañada, el líquido puede derramarse. EVITE el contacto ya que puede causar irritación y/o quemaduras. Si se produce un contacto con la piel, enjuague abundantemente con agua. Si la irritación persiste, acuda a un médico. También busque asistencia médica inmediata si el líquido de la batería entra en contacto con los ojos.
No deseche este dispositivo en la basura normal del hogar. Debe desecharse a través de un centro de recogida autorizado o en su unidad local de eliminación de residuos. Por favor recicle los envases en la medida de lo posible.
Guarde estas instrucciones para futura referencia o para los siguientes propietarios.

Unilite Limited | The LAB | Moons Moat Drive | Off Winyates Way | Redditch | Worcestershire | B98 9FG | UK
T ▪ +44 (0)1527 584 344 F ▪ +44 (0)1527 584 345 E ▪ sales@unilite.co.uk W ▪ www.unilite.co.uk